



## EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice  
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200  
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

### sTouchWw

#### RFID čítačka s dotykovou klávesnicou

Terminál pre nezávislé riadenie prístupu, ktorý obsahuje čítačku RFID kariet, kódovú klávesnicu ovládanú dotykom s funkciou uzamknutia zámku, tlačidlo zvončeka. Umožňuje napojenie na alarm, na odchodové tlačidlo a na magnetický kontakt dverí. Jednotka ovláda 1 dvere, umožňuje prístup až 2 000 užívateľom (každý s vlastnou RFID kartou a PIN-om). Podporuje 1 master kód (pre administrátora), jednu správcovskú RFID pre pridávanie užívateľských RFID (Manager add card), jednu správcovskú kartu správcu pre vymazávanie užívateľských RFID (Manager delete card). Je možné pridať tiež nátlakovú kartu (Panic Card) a nátlakový PIN (Panic PIN).



Typ	dotyková klávesnica s čítačkou
Určenie	vhodný k prístupovému systému HID&EM
Čítačka	sTouch W-w H&EM
Podsvietenie	Zap./ON/ - vyp. /OFF/ - automat
Funkcie	detekcia otvorených dverí, dverný zvonček
Počet užívateľov	2000
Vstupné módy	Karta / PIN / karta + PIN
PIN	4 – 6 číslic
Typ kariet	125 kHz EM/HID
Čas zopnutia	1 – 99 s /nastaviteľný/
Odber	do 35 mA
Wiegand rozhranie	26 - 37 bit
Čítacia vzdialenosť	3 – 6 cm
Ochrana proti statickej energii	15 kV
Doba načítania	do 0,1 s
Prípustná prevádzková vlhkosť/ teplota	0 – 95% nekondenzujúca / -40 - 60°C
Napájanie	12-14 V DC
Ochrana krytím	IP65
Rozmery	125 x 83 x 21,7 mm
Hmotnosť	0,5 kg